



Art.Nr.: KSZ193

Besucherstrom in Zeiten von Corona automatisch lenken

Mit dem digitalen Eingangsaufsteller wird der Besucherstrom voll automatisch gelenkt. Das Gerät wird mit einem Standardinhalt zum Infektionsschutz und zur Kundenstromführung geliefert. Bei entsprechender Kundenstrom Führung (auf einer Seite des Gerätes Eingang, auf der anderen Ausgang) zählt der Aufsteller automatisch die Personen, die sich im Raum befinden. Bei **Überschreitung** einer vorab **festgelegten Maximal-Zahl** springt der Monitor auf **STOP** und gibt erst wieder grünes Licht, wenn Personen den POS verlassen haben.

Regeln Sie Ihren Besucherstrom & zeigen Sie Ihre Angebote:

- Lenken Sie Ihren Besucherstrom voll automatisch
- Wir liefern die Aufsteller mit einem Standard Inhalt zum Infektionsschutz und zur Kundenstrom Führung aus
- In dem Gerät steckt ein vollwertiges Digital Signage System, das es Ihnen sehr einfach ermöglicht Ihre Inhalte (z.B. Werbevideos) auf dem Display darzustellen. Zeitgesteuert und individualisierbar
- Platzieren Sie Ihre Angebote analog & digital

Produkt Highlights:

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen 610 x 1240 x 350mm

Gewicht 17 kg

HARDWARE

Prozessor Dualcore A72 @ 1,8 Ghz; Quadcore A53 @ 1,4 Ghz RAM DDR3 2GB

HDD 16 GB

OS Android 7.1

DISPLAY

Grafik 1920 x 1080 px

Display 21,5“, 16:9 (IPS), 250cd/m², 1000:1

Touch Panel Option Ohne / Kapazitiver Touch-Screen

KONNEKTIVITÄT

WiFi 802.11b/g/n/ac (2,4 Ghz + 5Ghz)

Wired LAN RJ45 Support 100/1000M

Bluetooth Support V4.0

SCHNITTSTELLEN

USB 2 x USB, 1 x mini USB

TF card slot 1 (max 32GB)

Kopfhörer 3,5 mm Klinke

HDMI 1 HDMI out

AKKU

Kapazität 50.000 mAh

Akku-Laufzeit: circa 7 Stunden

STROMAUSGÄNGE

USB Typ A 4 USB; 2 x 2,1A; 2 x 1A

Stromstecker 2 Stk; 1 x 20V 3A; 12V 2.5A